

МАЯК-12-3М,

МАЯК-24-3М

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ

ЗВУКОВЫЕ

ПАСПОРТ





ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ ЗВУКОВЫЕ

МАЯК-12-ЗМ, МАЯК-24-ЗМ

ТУ 4372-001-49518441-99

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные звуковые МАЯК-12-ЗМ, МАЯК-24-ЗМ (далее – изделия) предназначены для выдачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

2. Технические характеристики

Модификация	МАЯК-12-ЗМ		МАЯК-24-ЗМ	
Напряжение питания постоянного тока, В	12	+1,8	24	+3,6
		-3,0		-6,0
Номинальный ток потребления, мА	20±2			
Уровень звукового давления, дБ, не менее	105			
Время непрерывной работы в режиме «оповещение»	Не ограничено			
Степень защиты оболочки, IP	56			
Габаритные размеры, мм	80 × 80 × 55			
Масса, кг, не более	0,04			
Условия эксплуатации:				
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+55			
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	95			

3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис. 1).



Рис. 1. Схема подключения

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

3.4. При установке вне помещений необходимо защитить изделия от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2. Изделия допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от -50 °С до +55 °С и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

4.3. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт.	1
паспорт, шт.	1
упаковка, шт.	1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ GA

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,
57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com