



### Примеры размещения компонентов сигнализации



закрепите на лобовом стекле автомобиля на расстоянии не менее 5 см от металлических деталей кузова.



Датчик наклона и удара находится в приемопередатчике, поэтому обеспечьте надежную фиксацию приемопередатчика к лобовому стеклу или под приборной панелью.





Внимание! В центральном блоке находится GSM антенна. Не размещайте блок на металлических поверхностях, так как это приведет к помехами плохому качеству приема. При необходимости закрепить блок к металлическому кронштейну, обеспечьте расстояние до него более 1 см.

Светодиодный индикатор закрепите на видном месте.



Сирена размещается под капотом. Рупор сирены направьте вниз.



Беспроводной герконовый датчик При установке датчика расстояние между стрелками на корпусе и на магните не лолжно превышать 15 мм







3 Установите плату в корпус и закрутите 4 винта.

Внимание! Извлекать и устанавливать SIM-карту в модуль можно только при отключенном питании автосигнализации.



Разработчик и производитель, НПО СтарЛайн, оставляет за собой право на внесение технических улучшений,

Информация об обновлениях, актуальные версии инструкций по эксплуатации и установке смотрите на сайте www.starline.ru в разделе «Каталог». Карты монтажа на различные модели автомобилей смотрите на сайте install.starline.ru


Федеральна Звонок бесі	ая служба поддержки StarLine. платный.
Россия	8-800-333-80-30
Беларусь	8-10-8000-333-80-30
Казахстан	8-800-070-80-30
Киргизия	0-800-111-80-30
Украина	0-800-502-308

Звонок по условиям вашего тарифного плана.


(495) 935-80-30

# StarLine T94 v2, T94 v2 GPS+ГЛОНАСС ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


#### Подключение к двухпроводным приводам системы запирания




#### Подключение к двухпроводным приводам системы запирания для двухшагового отпирания дверей




# Схема подключения клаксона с использованием дополнительного реле




## Схема диодной развязки для отрицательной полярности концевиков дверей




#### Схема диодной развязки для положительной полярности концевиков дверей



# Схема подключения внешней цепи блокировки с использованием дополнительного реле




#### Схема подключения цепей запуска на автомобилях с кнопкой «Старт/Стоп»



В таблице программирования функций запуска (таблица №2) для функции 8 выбрать вариант 3.

#### Схема подключения к стояночному тормозу и педали тормоза

- 1. Если сине-красный провод не используется, то обязательно подключите его на массу.
- 2. Если автомобиль оборудован светодиодными стоп-сигналами, то в некоторых случаях может потребоваться подключить оранжево-фиолетовый провод к «массе» через резистор 1 кОм.



#### Схема подключения электропривода отпирания замка багажника

