

Солнцезащитный козырек со встроенным 12,2 дюймовым широкоформатным цветным экраном



Инструкция по эксплуатации

Модель CL-1220

Перед использованием изделия внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации.

Благодарим Вас за покупку солнцезащитного козырька со встроенным 12,2 дюймовым широкоформатным цветным экраном CL-1220

Мы ценим Ваш выбор и надеемся, что при правильной эксплуатации данное изделие будет служить Вам в течение долгих лет.

Заводом-изготовителем устанавливается срок службы данного изделия – 12 месяцев.

Производитель: **PJ-AUTO ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED, CHINA**

Дистрибьютор: ООО «Славянский Парк», г. Уссурийск, Приморский край <http://avtoregistrator.tiu.ru/>

Описание

Солнцезащитный козырек со встроенным 12,2 дюймовым цветным экраном CL-1220 предназначен для использования в автомобиле и работает от сети бортового питания авто 12 Вт. Имеет 2 видеовхода, благодаря чему Вы можете попеременно просматривать видео с различных источников: DVD-плеера, камеры заднего хода, видеорегистратора и т.д.

Небольшой и удобный пульт дистанционного управления позволяет переключать источники сигнала и настраивать яркость, контрастность и насыщенность изображения.

Простая установка и подсоединение позволяет использовать данное устройство практически во всех автомобилях.

Комплектация

1. Солнцезащитный козырек со встроенным 12,2 дюймовым широкоформатным цветным экраном – 1 шт.
2. Кабель для подключения к бортовой сети 12 В и 2-мя видеовходами – 1 шт.
3. Комплект для крепления рамке – 1 шт.
4. Пульт дистанционного управления – 1 шт.
5. Инструкция – 1 шт.
6. Упаковка – 1 шт.

Подключение устройства и меню

Установите устройство с помощью комплекта для крепления вместо штатного солнцезащитного козырька.

Подключите провод питания: красный провод к + 12В, а черный - земля.

На желтые штекера заведите видеосигнал с источников.

Включите устройство нажатием кнопки питания на устройстве.

При нажатии на клавишу «Menu» Вы можете изменить следующие настройки:

- Яркость
- Контрастность
- Цветность
- Оттенок
- Выбор языка меню устройства
- Формат изображения – 16:9 или 4:3
- Возврат к заводским настройкам

Изменять настройки можно с помощью клавиш со стрелками.

Клавиша «V1/V2» позволяет переключаться между источниками изображений.

Клавиша с круговыми стрелками позволяет изменять ориентацию изображения.

Технические характеристики

1. Размер экрана – 12,2 дюйма широкоэкранный
2. Формат изображения – 16:9 или 4:3
3. ТВ система: NTSC/PAL (автоопределение)
4. Разрешение экрана: 1024 x 300
5. Потребляемая мощность : 8Вт
6. Питание: 12V
7. Два видеовхода
8. Цвет: Серый
9. Встроенное OSD-меню